



Caractéristiques Philips LED Sécurité Coreline BWC120 Noir 14W 1800lm - 830 Blanc Chaud | 282x178mm - IP54

[Voir le produit](#)

## Product Details

EOC8 85195099

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 206960                      |
| EAN                          | 8718291851950               |
| Code Fabricant               | 85195099                    |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | BWC120 LED18-/830 PSU II BK |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 14W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95                             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Inclinable         | Non                |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article  | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire        | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui                                                  |
| Indice de Protection          | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                                        |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                 |
| Logement                      | ASA [Acrylonitile-styrène-acrylate]                  |
| Couleur du boîtier            | Noir                                                 |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                           |
| Product Serie                 | BWC120                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 282 |
| Largeur (mm)  | 178 |
| Hauteur (mm)  | 134 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**